

# SeKi

*Slím*



## Proces učení dálkového

### Krok 1

Stiskněte současně tlačítka POWER a CH ^ a uvolněte.

LED dioda začne blikat (cca. 1/0,25 sec).

### Krok 2

Položte originální ovladač a ovladač SEKI na rovnou podložku proti sobě vysílacími diodami ve vzdálenosti 2 - 5 cm .

### Krok 3

Stiskněte požadované tlačítko na ovladači SEKI ( např. tlačítko POWER) a uvolněte, LED zůstane rozsvícená .

### Krok 4

Stiskněte požadované tlačítko originálního dálkového ovladače (např. tlačítko POWER) a uvolněte.

Úspěšné naučení funkce požadovaného tlačítka ovladačem SEKI bude LED dioda signalizovat 2 krát delším bliknutím a pak zase



přejde do stavu připravenosti k dalšímu učení, což bude signalizovat rychlým blikáním LED diody.

### Krok 5

Pro naučení dalších tlačítek opakujte kroky 3 + 4 dokud nebudou naučeny všechny potřebné funkce.

### Krok 6

Proces učení tlačítek ukončíte opět současným stiskem tlačítek POWER a CH^ nebo se tak stane po cca. 15 sek. nečinnosti.

LED dioda zhasne.

### Upozornění :

**Pokud v průběhu procesu učení dojde k prodlevě převyšující cca. 15 sek, proces se automaticky přeručí !**